

Fiat 124 Sport spider

PLAN DE CÂBLAGE
(Tension 12 V)

1. Feux avant de position (lampes ballon 5 W).
2. Feux avant de direction (lampes ballon 21 W).
3. Lampes d'éclairage code et route (halogène).
4. Motocompresseur d'avertisseurs électropneumatiques.
5. Relais d'avertisseurs électropneumatiques.
6. Moteur de ventilateur de refroidissement du radiateur.
7. Bobine d'allumage.
8. Émetteur de manomètre d'huile.
9. Distributeur d'allumage.
10. Bougies d'allumage.
11. Alternateur.
12. Thermo-contact de moteur 6.
13. Indicateurs latéraux de direction (lampes à tube 4 W).
14. Thermo-contact de thermomètre d'eau: fait déplacer l'aiguille du thermomètre à fond d'échelle (température dangereuse) indépendamment de l'indication de l'émetteur 17.
15. Mano-contact d'huile.
16. Résistance additionnelle de thermomètre d'eau.
17. Émetteur de thermomètre d'eau.
18. Relais de phares route.
19. Batterie.
20. Régulateur de tension.
21. Relais de moteur 6.
22. Relais de témoin 46.
23. Démarreur.
24. Relais de commande de pompe 68.
25. Prise de courant de lampe baladeuse.
26. Fusibles de l'équipement électrique (neuf de 8 A et un de 16 A).
27. Fusible (16 A) de protection d'allume-cigares.
28. Fusible (8 A) de protection du relais 24 et de pompe 68.
29. Contacteur de feux stop.
30. Centrale clignotante d'indicateurs de direction.
31. Moteur d'essuie-glace.
32. Contacteur intermittent d'essuie-glace.
33. Pompe électrique de lavé glacé.
34. Clignoteur de témoin 54.
35. Interrupteur à trois positions d'éclairage extérieur.
36. Indicateur de niveau d'essence.
37. Témoin de minimum d'essence (lampe tout verre 3 W).
38. Lampe tout verre 3 W d'éclairage d'indicateur de niveau d'essence.
39. Témoin de feux position (lampe tout verre 3 W).
40. Témoin d'indicateurs de direction (lampe tout verre 3 W).
41. Lampes tout verre 3 W d'éclairage de compteur de vitesse.
42. Témoin de phares route (lampe tout verre 3 W).
43. Témoin de pression d'huile (lampe tout verre 3 W).
44. Lampe tout verre 3 W d'éclairage de manomètre d'huile.
45. Manomètre d'huile.
46. Témoin de charge (lampe tout verre 3 W).
47. Lampes tout verre 3 W d'éclairage du compte-tours de moteur.
48. Compte-tours du moteur.
49. Thermomètre d'eau.
50. Lampe tout verre 3 W d'éclairage du thermomètre d'eau.
51. Montre électrique.
52. Lampe à tube 3 W d'éclairage de la montre électrique.
53. Inverseur de vitesse d'essuie-glace.
54. Témoin de frein à main serré (lampe tout verre 3 W).
55. Témoin disponible.
56. Interrupteur, avec rhéostat, d'éclairage d'instruments de bord.
57. Contacteurs sur portières de plafonnier.
58. Commutateur à clé de contact et démarrage.
59. Combinateur de phares et d'appels lumineux.
60. Interrupteur d'indicateurs de direction.
61. Commutateur, à trois positions, d'essuie-glace et de pompe de lave-glace.
62. Bouton d'avertisseurs électropneumatiques.
63. Interrupteur, à trois positions, de ventilateur de climatisation.
64. Allume-cigares électrique (avec lampe à tube 4 W, éclairant son emplacement).
65. Interrupteur disponible.
66. Plafonnier avec interrupteur incorporé (lampe navette 5 W).
67. Moteur de ventilateur électrique, à deux vitesses.
68. Pompe à essence électrique.
69. Commande d'indicateur de niveau d'essence.
70. Contacteur d'éclairage de coffre.
71. Contacteur de feux de recul.
72. Interrupteur de témoin 54.
73. Éclaireur de coffre (lampe navette 5 W).
74. Feux arrière de direction (lampes ballon 21 W).
75. Feux stop (lampes ballon 5 W).
76. Feux arrière de position (lampes ballon 5 W).
77. Feux de recul (lampes ballon 21 W).
78. Feux de plaque (lampes ballon 5 W).

Nota. - Ne remplacez pas les lampes par d'autres de type et de puissance différents pour éviter une diminution de l'éclairage ou une consommation de courant supérieure à la capacité de charge de la génératrice, ce qui provoque la décharge progressive de la batterie.

Note explicative

Arancio = orange	Giallo = jaune	Rosa = rose
Azzurro = bleu clair	Grigio = gris	Rosso = rouge
Bianco = blanc	Marrone = marron	Verde = vert
Blu = bleu	Nero = noir	Viola = violet

VARIANTE AU PLAN DE CÂBLAGE POUR VOITURES
AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE

5. Relais d'avertisseurs électropneumatiques.
 10. Distributeur d'allumage.
 80. Groupe électronique d'allumage.
 81. Condensateur d'avertisseurs.
 82. Câble haute tension en position d'allumage électronique.
 83. Bobine d'allumage électronique (remplace la bobine 8).
 84. Câble haute tension en position d'allumage de secours.
 85. Bobine d'allumage de secours.
 86. Joint de connexion à une voie, en position d'allumage électronique.
 87. Joint de connexion à une voie, en position d'allumage de secours.
 88. Joint de connexions à deux voies, en position d'allumage de secours.
 89. Vers le serre-fil 15 du commutateur 58.
 90. Joint de connexions à deux voies, en position d'allumage électronique.
 91. Vers le serre-fil M du compte-tours de moteur 48.
- Nota.** - Les parties coloriées se rapportent aux pièces ajoutées.